

Fișă tehnică produs

Specificatii



Releu Suprasarcina Termica Motor - TeSys Lr2 K - 1,8 - 2,6 A - Clasa 10A

LR7K0308

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LRK
Tip produs sau componenta	Releu termic de suprasarcină nediferențial
nume scurt al dispozitivului	LR7K
aplicatie releu	Protectie motor
Compatibilitate produs	LP4K LC1K LP1K LC7K
Tip retea electrica	C.c. C.a.
clasa de declansare termica	Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
gama de reglaj a protectiei termice	1,8...2,6 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	Circuit de alimentare 690 V conformitate cu BS 4941 Circuit de alimentare 690 V conformitate cu SR EN 60947 Circuit de alimentare 750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

Suplimentare

frecventa retea electrica	<= 400 Hz
suport de montare	Sub contactor Placa, with specific accessories Sina, with specific accessories
compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber	6 A pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare	<= 690 V pentru circuit de alimentare 690 V c.a. AC-15 pentru circuit de semnalizare 250 V c.c. DC-13 pentru circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat	6 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660 6 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
puterea disipata pe pol	2 W
semnalizare locala	Indicator declanșare (galben)
tip de control	Rosu intrerupator cu revenire funcția de testare a declanșării Albastru intrerupator cu revenire stop și reset manual selector manual sau automat reset

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...2,5 mm²flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm²flexibil cu
cuplu de strangere	1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
inaltime	58 mm
latime	45 mm
adancime	65 mm
greutate produs	0,145 kg

Mediu

standarde	BS 4941 NF C 63-650 VDE 0660 SR EN 60947
certificari produs	UL CSA UKCA
tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068 TC conformitate cu DIN 50016
grad de protectie IP	IP2x conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare	-20...55 °C fără declarare conformitate cu SR EN 60947 -30...60 °C cu declarare conformitate cu SR EN 60947
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
altitudinea de functionare	2000 m fără declarare
rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara	V1 conformitate cu UL 94 Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101 Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
rezistenta mecanica	Şocuri contact NO10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Şocuri contact NC10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Vibraţii contact NO2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Vibraţii contact NC2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	152,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	41
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,441 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys K

Thermal overload relays



Reliable

With its integrated manual-automatic reset and simple installation, model LR2K thermal overload relays are very reliable and cover the whole range of motor ratings



Optimized Protection

Designed to protect AC circuits and motors against overloads, is simple to select and install at an optimized budget



Compact Power

They can be combined with TeSys k contactors to form an extremely compact starter.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The image shows a TeSys K motor starter unit, model LR2K0301, which is a compact, black, rectangular device. It features a red emergency stop button on the left, a green start button in the center, and a blue stop button on the right. The unit has four screw terminals on top for wiring, and four screw terminals on the bottom for connection. The Schneider Electric logo is visible on the front panel.

TeSys K

Technical Benefits

- Motor ratings up to 16 A
- Manual or automatic reset
- Prewiring kit available
- Remote electrical reset
- The devices can be combined with TeSys K contactors in a 45 mm wide space to form an extremely compact starter
- The perfect complement to circuit breaker to achieve the best protection: magnetic and thermal protection of a motor-starter
- Spring terminal and screw clamp connectors options are available
- Protection against motor overload, stalling, and loss of phase