

Fișă tehnică produs

Specificatii



Set De Cablu - Borna Cu 40 Cai - 2 Conectori He10 - Pentru I/O M340 - 0,5 M

BMXFCC053

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat pentru sub-baze Telefast Advantys ABE7
destinatie accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu 40 de cai
numar de cabluri	2
conexiune electrica	1 conector 40 căi 2 conectori HE10
lungime cablu	0,5 m

Suplimentare

numarul total de conductoare	40
sectiune conductor	0,324 mm ²
greutate produs	0,21 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
Latime prima forma de impachetare	20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	212,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,210 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No