

Fișă tehnică produs

Specificatii

Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 2 tap-offs - 72 mm pitch



GV2G272

Principale

Gama	Linergy
nume produs	FT
nume scurt al dispozitivului	GV2G
Tip produs sau componenta	Pieptene
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descriere poli	3P
compatibilitate gama	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
numar de puncte de conectare	2
[Ith] curent termic convențional în aer liber	63 A
pasul conexiunii	72 mm

Suplimentare

[Ui] tensiunea nominala de izolare	690 V
lungime	116 mm
greutate produs	0,05 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	46,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate a doua forma de impachetare	2,039 kg
---	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No