



## Tesys U - Kit Maneta - Ip54 - Rosu

LU9APN22

### Principale

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Gama                                  | TeSys                    |
| nume scurt al dispozitivului          | LU9A                     |
| Tip produs sau componenta             | Mounting bracket kit     |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu pentru control |
| culoare maner                         | Rosu                     |
| culoare placa frontala maner          | Galben                   |

### Suplimentare

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Compatibilitate produs                | LUB                               |
| blocare cu lacat pentru maner rotativ | Închidere cu lacăt în poziția OFF |
| stil de montare maner rotativ         | Extins                            |
| descriere optiuni de blocare          | Intre 1 si 3 lacate               |
| distanța spate/usa                    | 191...300 mm                      |
| greutate produs                       | 0,49 kg                           |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IP | IP54 |
|----------------------|------|

### Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 9 cm    |
| Latime prima forma de impachetare                    | 27 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 18,5 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 917 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 6       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30 cm   |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40 cm   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Greutate a doua forma de<br>impachetare | 5,958 kg |
|-----------------------------------------|----------|

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale si ambalare</b>      |                                                                           |
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                        | 398bd744-b90e-481a-ac56-833deeb0bc69                                      |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Again

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>Reambalare si refabricare</b>       |    |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No |