

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Cutie De Borne Pentru Comanda - Pentru Demaror Reversibil Tesys U



LU9M1

### Principale

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Gama                         | TeSys                                        |
| nume scurt al dispozitivului | LU9M                                         |
| Tip produs sau componenta    | Cutie de borne de comanda                    |
| Compatibilitate produs       | LU2MB0..<br>LU2BB0..<br>LU2BA0..<br>LU6MB0.. |

### Suplimentare

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| greutate produs    | 0,025 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cuplu de strangere | Circuit de comanda: 0,8...1,2 N.m plat screwdriver 5 mm<br>Circuit de comanda: 0,8...1,2 N.m Philips Nr. 2 screwdriver 5 mm<br>Circuit de alimentare: 1,9...2,5 N.m plat screwdriver 6 mm<br>Circuit de alimentare: 1,9...2,5 N.m Philips Nr. 2 screwdriver 6 mm<br>Circuit de alimentare: 1,9...2,5 N.m pozidriv No 2 screwdriver 6 mm |

### Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 3,0 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 6,0 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 6,0 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 21,0 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 30      |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 15,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 844,0 g |

### Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

| 🔗 Materiale si ambalare           |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

### Use Again

| 🔄 Reambalare si refabricare            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |